

## JA-80P OASiS Bezdrôtový PIR detektor



JA-80P OASiS Bezdrôtový PIR detektor



kompatibilný so systémom OASiS, 868MHz nastavenie citlivosti, možnosť vymeniť šošovku vrátane batérie, určený pre odbornú inštaláciu

HodnotenieNie je ešte ohodnotené

### Cena

3-5 Days

★★★★

[Opýtajte sa na tento produkt](#)

Popis JA-80P je infrapasívny detektor pohybu určený na ochranu priestoru. Hlásí ústredni pohyb osôb v jeho zornom poli.

Používa sa hlavne v priestoroch s viacerými vstupmi. Odozva systému na narušenie priestoru môže byť okamžitá alebo s príchodovým a odchodovým oneskorením.

Systém kontroluje stav detektora a v prípade nedovolenej manipulácie (otvorenie krytu, vytrhnutie detektora zo steny atď.) je vyhlásený poplach „Sabotáž“. Monitoruje sa aj funkčnosť detektora, stav batérie a pravidelne prebiehajú testovacie prenosy na kontrolu spojenia s ústrednou.

V priestoroch so zvýšeným rizikom falošných poplachov možno zvýšiť citivosť detektora nastavovacím prepínačom. Pre špeciálne prípady použitia je možné vymeniť šošovku detektora za šošovku pre dlhé chodby, záclonovú šošovku alebo šošovku eliminujúcu pohyb malých zvierat. JA-80P obsahuje drôtový vstup, ktorého svorky možno využiť na pripojenie prídavného detektora napr. drôtového magnetického detektora otvorenia dverí (okien).

Technické parametre:

Komunikačné pásmo 868 MHz

Detekčná metóda duálny PIR s digitálnou analýzou

Dĺžka záberu (so zákl. šošovkou) 12 m

Uhol detekcie 120°

Alternatívne šošovky dlhá chodba / záclona / zvierat

Vstup pre externý detektor IN=rozpínacia slučka

Signalizačná LED testovanie a slabá batéria

Napájanie 1 x lítiová batéria typ (AA, 3,6 V)

Životnosť batérie cca 3 roky

Komunikačný dosah cca 300 m na priamu viditeľnosť

Rozmery 110 x 60 x 55 mm

### Recenzie

Zatiaž tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.